



การติดตั้งเครื่องพิมพ์ไร้ก๊


1. Download ไฟล์ติดตั้ง
2. Double click ไฟล์ newdriver.exe
3. กด Yes (เพื่ออนุญาตให้ Install drivers)



4. กด OK




5. พิมพ์ printer ในช่อง Search แล้วเลือก Printer & Scanner









6. กดเข้า NEWDriver

Bluetooth & devices > Printers & scanners > NEWDriver

 **NEWDriver**
Printer status: Offline


Set as default Remove

Printer settings

- Open print queue 
- Print test page 
- Run the troubleshooter 
- Printer properties 
- Printing preferences
Orientation, page order, pages per sheet, borders, paper source 
- Hardware properties 







7. กด printing Preferences

Bluetooth & devices > Printers & scanners > NEWDriver


 **NEWDriver**
Printer status: Offline

Set as default Remove


Printer settings

- Open print queue 
- Print test page 
- Run the troubleshooter 
- Printer properties 
- Printing preferences**
Orientation, page order, pages per sheet, borders, paper source 
- Hardware properties 

8. กด User Code setting




9. ป้อนรหัสพนักงาน ในช่อง User Code แล้วกด OK



10. กด Printer Properties

Bluetooth & devices > Printers & scanners > NEWDriver

 **NEWDriver**
Printer status: Offline

Set as default Remove


Printer settings

- Open print queue
- Print test page
- Run the troubleshooter
- Printer properties**
- Printing preferences
Orientation, page order, pages per sheet, borders, paper source
- Hardware properties

11. สามารถเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์จาก NEWDriver เป็นชื่อตามต้องการได้ และกดเมนู Ports

NEWDriver Properties

General **Ports** Advanced Color Management Security Accessories Advanced Options

 NEWDriver

Location:

Comment:

Model: RICOH PCL6 UniversalDriver V4.36

Features

Color: Yes Paper available:

Double-sided: Yes

Staple: Yes


Speed: 1 ppm

Maximum resolution: 1200 dpi


Preferences... Print Test Page

OK Cancel Apply Help


12. กด configure port




13. ป้อน ip address ของเครื่องพิมพ์ ในช่อง Printer Name or IP Address แล้วกด OK (ดูจากเครื่องหรือไฟล์ตาราง Printer-IP)



14. กด close



15. กด Set as Default เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นค่าเริ่มต้น



16. ทดสอบการพิมพ์ โดยกด Print Test Page หรือพิมพ์เอกสารใช้งานจริง